

## Электроизмерительные клещи-петля

### Токоизмерительные клещи (петля-измеритель) APPA sFlex 10D, APPA sFlex 18D APPA Technology Corp.



APPA sFlex 10D      APPA sFlex 18D

- Измерение переменного тока до 3000 А (пределы 30А/ 300А/ 3000А), полоса частот 45...500 Гц
- Базовая погрешность:  $\pm 3\%$
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы (TrueRMS)
- Встроенный ЖК-индикатор с подсветкой (4 разряда) удержание показаний/HOLD
- Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором
- Макс. длина кабеля гибкой петли: 25 см для sFlex 10D, 45 см для sFlex 18D
- Диаметр кабеля гибкой измерительной петли 7,5 мм
- Эргономичный дизайн с рукояткой для работы одной рукой
- Безопасность: МЭК 61010-1, 1000В (кат III), 600 В (кат IV)
- Индикация разряда батарей
- Ударопрочное исполнение

### Технические данные:

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 %		APPA sFlex 10D/ sFlex 18D
<b>Переменный ток</b>	Диапазон измерений	0,01...3000 А
	Пределы измерений	30 А, 300А, 3000 А (автовыбор)
	Макс. разрешение	0,01 А, 0,1 А, 1 А (соотв.)
	Погрешность *	$\pm (3,0\% + 5 \text{ ед. сч.})^*$
	Полоса частот	45...500 Гц
	Защита входа	3000 А
<b>Общие данные</b>	Тип преобразователя	Петля-пояс Роговского
	Измерение с.к.з.	сигнал произвольной формы (True RMS)**
	Конструкция	Допускает падение с высоты 1,3 м (на бетон. пол)
	Выбор предела изм.	Автовыбор
	Длина кабеля петли	25 см/ 45 см
	Механизм размыкания	Разъемный замок-фиксатор
	Тип экрана	ЖК-дисплей
	Скорость измерений	4 изм./с
	Макс. индикация	«3.300»
	Инд. перегрузки	«OL» (при > 3.300 А)
	Инд. разряда батареи	да
	Источник питания	2 x 1,5 В (тип AAA, LR03)
	Ресурс батарей питания	200 ч
	Потребляемый ток	4мА (с вкл. подств. 10 мА)
	Автовыключение	20 мин.
	Исполнение	МЭК-61010-1 (кат. IV 600 В / кат. III 1000 В)
	Рукоятка удержания	Да
	Условия эксплуатации	0 °С...50 °С, отн. влажность не более 80 %
Габаритные размеры	130 x 270 x27 мм (sFlex 10D); 178 x 351 x27 мм (sFlex 18D);	
Масса	200 г	
Комплект поставки	Источник питания (2), руководство по эксплуатации	

#### Примечание:

\* **доп. погрешность** – обусловлена неточностью юстировки токовой петли на токопроводе (линейное смещение относительно оптимальной центровки/ Error):

- ✓ для APPA sFlex 10D: 2% при 15мм, 2,5% при 25 мм, 3% при 35 мм
- ✓ для APPA sFlex 18D: 1% при 35мм, 1,5% при 50 мм, 2% при 60 мм

\*\* (**True RMS**): если входное напряжение отличается от синусоидальной формы, дополнительная погрешность составляет:

- ✓ 3% (0,03 от показания при  $K_a = 1,0...2,0$ )
- ✓ 5% (0,05 от показания при  $K_a = 2,0...2,5$ )
- ✓ 7% (0,07 от показания при  $K_a = 2,5...3,0$ ); где  $K_a = I_{\text{макс.}}/I_{\text{ср.кв.}}$  – коэф. амплитуды тока.