

## Меры сопротивления многозначные



### Меры электрического сопротивления многозначные АКИП-7504/1, АКИП-7504/2, АКИП-7504/3, АКИП-7504/4, АКИП-7504/5, АКИП-7504/6 АКИП™

- Высокоточные многозначные меры электрического сопротивления в диапазоне 0...100 МОм
- Разрешение от 0,1 Ом
- Погрешность от 0,05 % до 1 %
- Использование манганинового сплава для декад с шагом < 1 Ом
- Использование прецизионных металлических пленочных резисторов для декад с шагом  $\geq 1$  Ом (АКИП-7504/1, АКИП-7504/2, АКИП-7504/3, АКИП-7504/4)
- Использование герметичных проволочных неиндуктивных резисторов для декад с шагом от 1 Ом до 100 кОм (АКИП-7504/5, АКИП-7504/6)
- Использование прецизионных металлооксидных пленочных резисторов для декад с шагом  $\geq 1$  МОм (АКИП-7504/5, АКИП-7504/6)
- Стандартный интерфейс (выбирается при заказе, 1 на выбор): RS-232, GPIB.
- Опциональный интерфейс: Ethernet (LAN)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-7504/1	АКИП-7504/2	АКИП-7504/3	АКИП-7504/4	АКИП-7504/5	АКИП-7504/6	
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ	Диапазон установки сопротивления	0...10 МОм	0...10 МОм	0...100 МОм	0...100 МОм	0...10 МОм	0...100 МОм	
	Разрешение	1 Ом	1 Ом	0,1 Ом	0,1 Ом	1 Ом	0,1 Ом	
	Число декад	7	7	9	9	7	9	
	Пределы основной относительной погрешности	1%+70 МОм	0,1%+30 МОм	1%+70 МОм	0,1%+30 МОм	0,05% + 15 МОм		
	Максимальная нагрузка	в зависимости от сигнала (не более): 0,5 А, 200 В (dc + ас пик), 0,2 Вт/декада, 2 Вт/общая				в зависимости от сигнала (не более): 3 А, 200 В (dc + ас пик), 0,5 Вт/декада, 4,5 Вт/общая		
	Остаточное сопротивление	<450 МОм		<600 МОм		<100 МОм	<140 МОм	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Интерфейс*	RS-232, GPIB						
	Условия эксплуатации	-30°C...+75°C и относительная влажность до 90%						
	Габаритные размеры	430 × 324 × 127 мм						
	Масса	Не более 5,2 кг						
	Опции	Опция RM: вариант корпуса меры для монтажа в 19 стойку Опция RMK: комплект для монтажа в 19 стойку Опция Ethernet: интерфейс Ethernet (LAN) Опция RO: соединительные клеммы на задней панели						

**Примечание:** \* - стандартный интерфейс выбирается пользователем при заказе оборудования.